




Предназначены для динамического изменения давления или расхода в зависимости от величины подаваемого сигнала (аналоговый или цифровой). Применяются для контроля и изменения скорости, усилия и крутящего момента силовых пневмоприводов. Питание 24V DC. IP65. Максимальное давление 10бар. Температура эксплуатации -5...+50°C



Размер 1



Размер 3



**КОДИРОВКА**

1	2	3	4	5	
<b>171</b>	<b>E2N</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>0009</b>	<b>-</b>

№	Обозначение	Расшифровка значений	
1	РАЗМЕР	171	Размер 1. Расход 1100 нл/мин. G1/4
		173	Размер 3. Расход 4000 нл/мин. G1/2
2	ТИП ИЗДЕЛИЯ	<b>E2N</b>	<b>РЕГУЛЯТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ</b>
3	ТИП СИГНАЛА	C	Аналоговый по току (диапазоны 4÷20 мА / 0÷20мА)
		T	Аналоговый по напряжению (диапазоны 0÷10В / 0÷5В / 1÷5В)
		S	Цифровой, протокол CAN Open
4	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ	D	Электрическая
		C	Цифровая
5	ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ	0001	0...1 бар
		0005	0...5 бар
		0009	0...9 бар
6	ИСПОЛНЕНИЕ	-	Стандартное без обратной связи
		E	Внешняя обратная связь по давлению

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

Лапа монтажная	Электроразъем																						
<p><b>170M5</b></p>	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><b>5300</b></td> <td><b>F15</b></td> <td><b>00</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>05</b></td> </tr> </table>	1	2	3	<b>5300</b>	<b>F15</b>	<b>00</b>			<b>05</b>													
1	2	3																					
<b>5300</b>	<b>F15</b>	<b>00</b>																					
		<b>05</b>																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Обозначение</th> <th colspan="2">Расшифровка значений</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ТИП ИЗДЕЛИЯ</td> <td><b>5300.F15</b></td> <td><b>ЭЛЕКТРОРАЗЪЕМ</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">ФОРМА</td> <td>00</td> <td>Прямой</td> </tr> <tr> <td>90</td> <td>Угловой, 90°</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">3</td> <td rowspan="3">ИСПОЛНЕНИЕ</td> <td>00</td> <td>Разъем без кабеля</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Разъем с кабелем (3м)</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Разъем с кабелем (5м)</td> </tr> </tbody> </table>	№	Обозначение	Расшифровка значений		1	ТИП ИЗДЕЛИЯ	<b>5300.F15</b>	<b>ЭЛЕКТРОРАЗЪЕМ</b>	2	ФОРМА	00	Прямой	90	Угловой, 90°	3	ИСПОЛНЕНИЕ	00	Разъем без кабеля	03	Разъем с кабелем (3м)	05	Разъем с кабелем (5м)
№	Обозначение	Расшифровка значений																					
1	ТИП ИЗДЕЛИЯ	<b>5300.F15</b>	<b>ЭЛЕКТРОРАЗЪЕМ</b>																				
2	ФОРМА	00	Прямой																				
		90	Угловой, 90°																				
3	ИСПОЛНЕНИЕ	00	Разъем без кабеля																				
		03	Разъем с кабелем (3м)																				
		05	Разъем с кабелем (5м)																				